



PRIME GÜÇ

Şebeke yedeği olarak %70 ortalama yükte sınırsız sürede çalışmayı ifade eder. %10 aşırı yüklenmeye müsaade edilir.

STANDBY GÜÇ

Şebeke yedeği olarak, değişken yükte sınırlı sürede çalışmayı ifade eder. Aşırı yüklenmeye izin verilmez.

Jeneratör

		Prime	Stand-by
Güç	kVA	1800	2000
Güç	kW	1440	1600

Jeneratör Modeli:	MGS1500B ST2
Motor Modeli:	Mitsubishi / S16R-PTA-S
Yakıt Tipi:	Dizel
Frekans:	50 Hz
Güç Faktörü:	Cos Φ = 0.8
Voltaj:	400/231 V

Boyutlar		Kabinli	Kabinsiz
Uzunluk	mm	TBA	5385
Yükseklik	mm	TBA	2935
Genişlik	mm	TBA	2490
Ağırlık	kg	TBA	12200
Yakıt Tank Kapasitesi	lt	TBA	TBA

H: Harici

K: Konteyner

TBA: Ekleneyecektir

Mitsubishi Jeneratör Setleri

Motor

Motor Markası:		MITSUBISHI
Motor Model:		S16R-PTA-S
Motor tipi:		4 Zamanlı Dizel Motor
Motor Stand-by Gücü:	kWm	2000
Motor Prime Gücü:	kWm	1523
Silindir Sayısı/Düzeni:		V16
Toplam Silindir Hacmi:	lt	65.4
Soğutma Sistemi:		Su
Silindir Çap x Yükseklik:	mm	170 x 180
Sıkıştırma Oranı:		14 : 1
Hava Emiş Sistemi:		Turboşarjlı , Aftercooler
Governör Tipi:		Elektronik
Elektrik Sistemi:	VAC	24
Yağlama Yağı Kapasitesi:	lt	230
Soğutma Suyu Kapasitesi:	lt	TBA
Frekans Devir:	Hz - d/dk	50 - 1500
Ceket Suyu Isıtıcısı:	Adet x W	TBA
Akü:	Adet x AH	TBA
Şarj Alternatör Akımı:	A	TBA
Enjeksiyon Sistemi:		Direkt
Soğutma Hava Debisi:	m ³ /dk	2040
Yanma Hava Debisi:	m ³ /dk	143
Egzos Gazı Çıkış Debisi:	m ³ /dk	378
Egzos Gazı Sıcaklığı:	°C	530
%100 Yükte Yakıt Tüketimi:	lt/s	369
%75 Yükte Yakıt Tüketimi:	lt/s	275
%50 Yükte Yakıt Tüketimi:	lt/s	184,5

Alternatör

Faz / Kutup Sayısı:	
İkaz Sistemi:	
Voltaj Regülatörü :	
Voltaj Regülasyonu:	
İzolasyon Sınıfı:	
Koruma Sınıfı:	
Bağlantı Şekli:	
Frekans:	Hz
Güç Faktörü:	
Toplam Harmonik Bozulma(Yüksüz):	
Çıkış Voltajı:	VAC

TBA: Eklenecektir