

ALM/B-6500E

alimar[®]
JENERATÖR

Portatif Jeneratör

alimar[®]
JENERATÖR

PRİME GÜÇ

Şebeke yedeği olarak %70 ortalama yükte sınırsız sürede çalışmayı ifade eder. %10 aşırı yüklenmeye müsaade edilir.

STANDBY GÜÇ

Şebeke yedeği olarak, değişken yükte sınırlı sürede çalışmayı ifade eder. Aşırı yüklenmeye izin verilmez.

Alimar Portatif Jeneratör 6,2 kVA

Jeneratör

| Güç | kVA | Prime | Stand-by |
|-------------------------|-----|-------|-------------|
| Jeneratör Modeli: | | | ALM/B-6500E |
| Motor Modeli: | | | Alimar |
| Yakıt Tipi: | | | Benzin |
| Frekans: | | | 50 Hz |
| Güç Faktörü: | | | 0,8 |
| Voltaj: | | | 220 |
| Çalıştırma Sistemi: | | | Marşlı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi: | | | 15 lt |
| Ebatlar - U x G x Y: | | | 685x512x550 |
| Ağırlık: | | | 96 |

H: Harici

K: Konteyner

TBA: Eklenecektir